

28029 BRAVO DRIVER 28W

Zasilacz LED

5905339280299



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 143

Szerokość [mm]: 43

Wysokość [mm]: 30

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 0,16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,95

Moc maksymalna [W]: 28

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak

Zabezpieczenie termiczne: 110°C

Zabezpieczenie zwarciove: tak

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 25

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 30-42

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 750

Stopień IP: 20

Tc [°C]: 75

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 6

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 104

Gramatura [g]: 135

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5


Waga kartonu [kg]: 8.1

Szerokość kartonu [cm]: 35.5

Wysokość kartonu [cm]: 20.5

Długość kartonu [cm]: 41

Objętość kartonu [m³]: 0.029838



28029 BRAVO DRIVER 28W

Zasilacz LED